感应式相序表/马达旋转指示仪

产品特点：

◆除了一般相序表的接触式测量外，另有感应测量电动机的旋转方向功能，适合在某些危险的不安全场所测量电动机的旋转方向

◆电压范围宽：1…440V　频率范围宽：2…400Hz

◆独特的性能：电机马达没接电源条件下即可测量电机马达的旋转方向，方便现场工地特殊环境下对电机马达旋转方向的独立测量。

产品型号：9062

功能与特点：

◇准确测量和判断三相电压的相序和旋转方向

◇在电动机或马达没接电源的情况下可准确测定电动机三相接线顺序和旋转方向

◇感应式（非接触式）测试电机马达的旋转方向

◇探测电磁阀是否带有磁性，以此可判断电机的好坏并作出是否需要更换电机了。

◇测量的电压范围 120 至 440 伏，频率范围 2…400Hz

◇反应迅速，操作简单

◇产品符合电气安全标准 IEC61010/IEC61557-7

感应测量旋转方向

技术参数：

相序确定	
额定电压旋向	1…440V AC
额定电压相位指示 12	0…440V AC
频率	2…400Hz
测试电流 <3.	5mA
感应式测试旋向	
频率范围	2…400Hz
电机连接测试	
测试电压	1…440V AC
测试电流 <3.	5mA
频率范围	2…400Hz
其它参数	
过载保护 55	0V AC/DC
过压级别 CA	TIII，300V
污染等级 2	
温度范围	0…40° C
保护 IP	40
电池	1 节 9V 电池，IEC6LR61
电流消耗	最大 20mA
尺寸	约 124×61×27 毫米
重量	约 150 克

相序测量

标准配置：

1 个 9062 相序表

3 个测试笔（黄色/L1，绿色/L2，红色/L3）＋3 个测试探头＋3 个鳄鱼夹

1 节 9V 电池（IEC6LR61）

英文使用手册和中文简要操作手册

上海贝汉电子有限公司 www.beha.com.cn　热线：021-63340274