

手持式灯具检测仪



产品型号：7100

此仪器是手持式快速气体放电灯检测工具，特别适合低压，高压氙汽灯，也可测量普通灯泡和荧光灯等其它灯具

功能与特点：

- ◇快速测量包括普通灯泡、日光灯、低压钠灯、高压钠灯氙、水银和金属卤化物灯
- ◇利用通断测量功能来判断启辉器、电容、电阻的好坏。
- ◇只需将探针接触灯的外壳或插头，即可判断灯泡是否合格，而无需通电。
- ◇快速探测相线，内置电压探测器可以检测到 40—240V 的交流电压。
- ◇所有测量都带有声光蜂鸣声。
- ◇仪器还有手电筒照明功能，方便在黑暗环境下操作。

技术参数：

电压测量	60-250V 交流 (40—60Hz)
测试电流	<200mA
灯测试电压/测试频率	3kV/160Hz
场强	100 μ V/m
通断测量范围	0…5M Ω
测试电流	<7 μ A
仪器供电	1 节 9V 电池，IEC6LR61
符合标准	CATIII 300V，IEC61010

